

Anleitung:

Rückleuchten umbauen, damit sie von außen ausgebaut werden können.

Bei vielen Wohnmobilen ist der Zugang zu den Rückleuchten durch eingebaute Möbel oder andere Verkleidungen nicht ohne weiteres möglich, deshalb hier der Umbau, um von außen an den Leuchtenträger mit den Kabelanschlüssen ranzukommen.



Die Rückleuchten ausbauen * und den metallenen Leuchtenträger heraus clipsen.

*(Sollte der Ausbau nicht ohne große Zerlegungsarbeiten möglich sein, kann man die Halteschrauben, bzw. den Sechskantkopf auch aufbohren.



Aber nicht vergessen hinterher die eventuell abgefallenen Stehbolzen zu entfernen. Sonst klappert es im Fahrzeug).

Dann an der Vorderseite des Gehäuses bei den Stehbolzen das Plastik entfernen, darunter erscheint ein Sechskantkopf.

Anleitung:

Rückleuchten umbauen, damit sie von außen ausgebaut werden können.



Anschließend das Gehäuse auf eine feste Unterlage legen und mit einem Durchschlag und leichten Schlägen die Stehbolzen entfernen.



Das war der schwierigste Teil der Arbeit.

Anleitung:

Rückleuchten umbauen, damit sie von außen ausgebaut werden können.

Jetzt die 4,2 er Blechmuttern auf die eigentlichen Schraubenhalter an der Karosserie aufschieben.



Den Lampenträger wieder ins Gehäuse einsetzen und das ganze Teil wieder in die Karosserie einpassen. Anschließend mit den zu den Blechmuttern passenden Kreuzschlitzschrauben mit einer Länge von 25mm und einer Unterlegscheibe festschrauben.



Anleitung:

Rückleuchten umbauen, damit sie von außen ausgebaut werden können.



Leuchtenglas wieder aufschrauben, über das Ergebnis freuen und ein Bier aufmachen 😊

Viel Erfolg beim Nachbauen,

euer

Uwe a Franken (Frankenbande)